



Langwiesen 7
A-4209 Engerwitzdorf
Austria

T: +43-7235-605-0
E: info@epluse.at

F: +43-7235-605-8
I: http://www.epluse.at



Langwiesen 7
A-4209 Engerwitzdorf
Austria

T: +43-7235-605-0
E: info@epluse.at

F: +43-7235-605-8
I: http://www.epluse.at



Feuchte / Temperatur Anzeiger EE02

Feuchte

Messbereich 10...95% rF
Auflösung 0,1% rF
Genauigkeit +/- 2% rF (40...60% rF)
+/- 3% rF (10...95% rF)

Temperatur

(Jumper offen: °C / Jumper gesteckt: °F)
Messbereich -5...55°C
Auflösung 0,1°C
Genauigkeit +/- 0,3°C (bei 20°C)

Messtakt

Betriebstemperatur -5...55°C
Lagertemperatur -20...60°C

Abmessungen

Schutzklasse IP20
Einsatzbereich Innenräume, Haushalt und Büro

Batterien

2 x 1,5V AAA Alkali Batterie, LR03
Achtung: Leere Batterien als Sondermüll entsorgen.
Hinweis: Überprüfen Sie die Einsetzung der Batterien falls das Gerät nicht funktionieren sollte.


Batterielebensdauer

typ. 5 Jahre

Pflegehinweis

Keine Putzmittel verwenden, Gerät mit feuchtem Tuch abwischen.

Öffnen des Gehäuses:
Zapfen A eindrücken bis sich Deckel öffnen lässt.
Schließen des Gehäuses:
Deckel in Nut B einsetzen und in Richtung C schliessen bis Zapfen A einrastet.



A burkolat felnyitása:

Nyomja meg A-t, amíg a fedél felnyitható.

A burkolat lezárása:
Helyezze a fedelét a B horonyba, mozgassa C felé, amíg A bekattan

Wandmontage:


Gehäuse mittels Schrauben durch die dafür vorgesehenen Löcher D an eine Wand montieren.

Falra szerezés:

A burkolat csavarokkal szerezve a falra az erre a céla szolgáló D lyukakon át.

Tischmontage:

Beiliegenden Standbügel durch die beiden vorgesehenen Löcher der Montageplatte und durch die beiden äußersten unteren Lüftungsschlitzte stecken.



Asztali használat:

Helyezze a mellékelt keretet a felszerelőlapon lévő két lyukba és a két legszélső résbe.

Páratartalom / Hőmérséklet kijelző EE02

Páratartalom

Mérési tartomány 10...95% RH
Felbontás 0,1% RH
Pontosság +/- 2% RH (40...60% RH)
+/- 3% RH (10...95% RH)

Hőmérséklet

(jumper nélküli: degC / jumper-rel: °F)
Mérési tartomány -5...55 degC (23...131°F)
Felbontás 0,1 degC/F
Pontosság +/- 0,3 degC (at 20 degC)

Mérési időköz

Üzemi hőmérséklet -5...55 degC (23...131°F)
Tárolási hőmérséklet -20...60 degC (-4...140°F)

Méretek 85 x 100 x 26 mm
Védettségi osztály IP20
Alkalmazás beltér, otthon és iroda

Elem

2 x 1,5V AAA tartós elem, LR03
Figyelem: A használt elem veszélyes hulladék
Megjegyzés: Ha a készülék nem működik, ellenőrizze az elemeket.


Elem élettartam

jellemzően 5 év

Tisztítás


Ne használjon tiszítőszert, a készüléket nedves ronggyal tisztítsa.

Umschalten der Anzeige zwischen °C und °F:
Ist Jumper J1 offen werden Messwerte in °C angezeigt. Ist J1 geschlossen, werden °F ausgegeben.



Trendanzeige:

Die Anzeige der Tendenz erfolgt mittels zweier Pfeilen am Display (z.B. Feuchtigkeit steigt => Pfeil nach oben). Bei gleichbleibender oder sich nur sehr langsam ändernden Messwerten wird kein Trend angezeigt.



Trend jelzõ:
A trendet két nyíl jelzi az LCD-n (pl. ha a páratartalom nõ => felfelénél látszik). Stabil érték vagy lassú változás esetén nincs trend jelzés.

Feuchte/Temperatur fällt páratartalom/hőmérséklet csökken

Páratartalom / Hőmérséklet kijelző EE02

Páratartalom

Mérési tartomány 10...95% RH
Felbontás 0,1% RH
Pontosság +/- 2% RH (40...60% RH)
+/- 3% RH (10...95% RH)

Hőmérséklet

(jumper nélküli: degC / jumper-rel: °F)
Mérési tartomány -5...55 degC (23...131°F)
Felbontás 0,1 degC/F
Pontosság +/- 0,3 degC (at 20 degC)

Mérési időköz

Üzemi hőmérséklet -5...55 degC (23...131°F)
Tárolási hőmérséklet -20...60 degC (-4...140°F)

Méretek 85 x 100 x 26 mm
Védettségi osztály IP20
Alkalmazás beltér, otthon és iroda

Elem

2 x 1,5V tartós elem, LR03
Figyelem: A használt elem veszélyes hulladék
Megjegyzés: Ha a készülék nem működik, ellenőrizze az elemeket.


Elem élettartam

jellemzően 5 év

Tisztítás

Ne használjon tiszítőszert, a készüléket nedves ronggyal tisztítsa.


Öffnen des Gehäuses:
Zapfen A eindrücken bis sich Deckel öffnen lässt.
Schließen des Gehäuses:
Deckel in Nut B einsetzen und in Richtung C schliessen bis Zapfen A einrastet.



A burkolat felnyitása:
Nyomja meg A-t, amíg a fedél felnyitható.
A burkolat lezárása:
Helyezze a fedelét a B horonyba, mozgassa C felé, amíg A bekattan


Wandmontage:
Gehäuse mittels Schrauben durch die dafür vorgesehenen Löcher D an eine Wand montieren.
Falra szerezés:
A burkolat csavarokkal szerezve a falra az erre a céla szolgáló D lyukakon át.

Tischmontage:
Beiliegenden Standbügel durch die beiden vorgesehenen Löcher der Montageplatte und durch die beiden äußersten unteren Lüftungsschlitzte stecken.




Asztali használat:
Helyezze a mellékelt keretet a felszerelőlapon lévő két lyukba és a két legszélső résbe.

Umschalten der Anzeige zwischen °C und °F:
Ist Jumper J1 offen werden Messwerte in °C angezeigt. Ist J1 geschlossen, werden °F ausgegeben.



Kijelző átkapcsolása degC-ról °F-ra:
Ha a J1 jumper nyitott, a mérések degC-ben jelennek meg. Ha J1 zárt, a mérések °F-ban jelennek meg.

Trendanzeige:
Die Anzeige der Tendenz erfolgt mittels zweier Pfeilen am Display (z.B. Feuchtigkeit steigt => Pfeil nach oben). Bei gleichbleibender oder sich nur sehr langsam ändernden Messwerten wird kein Trend angezeigt.



Trend jelzõ:
A trendet két nyíl jelzi az LCD-n (pl. ha a páratartalom nõ => felfelénél látszik). Stabil érték vagy lassú változás esetén nincs trend jelzés.

Feuchte/Temperatur fällt páratartalom/hőmérséklet csökken